



**NOKIA**  
Nseries

Lisarakendus

Nokia N95-1

## MOBIILSIDESEADME NOKIA N95 LISARAKENDUSED

Seadme mälust ja seadme müügikomplekti kuuluvalt DVD-lt leiata Nokia ja muude tootjate toodetud lisarakendusi.

### GARANTII PUUDUB

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldi seisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalomandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmanda osapoole rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA „NAGU ON“, ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDA OSAPOOLE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

© 2008, Nokia. Kõik õigused on reserveeritud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N95 on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusega.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD „NAGU ON“. KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE EGA SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Teatud toimingud ja funktsioonid sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-funktsioonist või seadmete ühilduvusest ja toetatavatest sisuvormingutest. Teatud teenuste kohta kehtivad eritasud.

# Sisukord

## Sissejuhatus..... 4

Võrguteenused ..... 4

Tugiteenused..... 5

## Galerii..... 6

Veebi kaudu printimine..... 6

Võrgu kaudu jagamine..... 7

## Otsinguteenus Mobile Search ..... 10

Teenuse Mobile Search kasutamine..... 10

Lisateave ..... 10

## Laadi alla!..... 11

Laadi alla! ..... 11

## IM – vahetu sõnumside ..... 13

Sõnumsideadeade vastuvõtmine..... 13

Ühenduse loomine sõnumsideaserveriga..... 13

Sõnumsideadeade muutmise..... 13

Sõnumsidearühmade ja kasutajate otsing ..... 14

Sõnumsidearühmadega liitumine ..... 14

Sõnumside ..... 14

Vestluste vaatamine ja alustamine ..... 15

Sõnumsidekontaktid..... 15

Sõnumsideaserveri seaded..... 15

## Vahendid..... 17

Interneti-kõned ..... 17

Raadiosaatja (RS) ..... 20

Häälestusviisard ..... 24

## Arvutisse installitavad rakendused .....27

Home Media Server ..... 27

Nokia Nseries PC Suite ..... 29

# Sissejuhatus



Mudeli number: Nokia N95-1

Edaspidi viidatakse sellele mudelile nimega Nokia N95.

Nokia N95 on võimalusterohke ja intelligentne multimeediumiseade. Nokia ja muud tarkvaraarendajad pakuvad mitmesuguseid rakendusi, mis aitavad teil seadme Nokia N95 kõiki võimalusi ära kasutada.

Osa pakutavatest rakendustest asub seadme mälus, ülejäänud aga seadme müügikomplekti kuuluval DVD-l.

Teatud rakenduste kasutamiseks peate nõustuma kohaldatavate litsentsitingimustega.

Selles dokumendis on seadme mälus asuvad rakendused märgitud tähisega  ja DVD-l asuvad rakendused tähisega .

Muud olulist teavet seadme kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.

Rakenduste kasutamiseks peate need esmalt DVD-lt installima seadmega ühilduvasse arvutisse.

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (sh helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Teie seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja teiste haldajate veebisaitidele viivaid linke. Teil võib oma telefonist olla juurdepääs ka muudele teiste haldajate veebisaitidele. Nokia ei anna teiste (Nokia-ga mitteseotud ettevõtete) hallatavatele veebilehtedele garantiid ega võta nende toimimise eest endale mingit vastutust. Selliste lehtede avamisel peaksite turvalisuse või sisu osas rakendama ettevaatusabinõusid.

## Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks vajate traadita Interneti teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, mõne võrgu puhul tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhtnõõridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

## Tugiteenused

Muud tarkvaraarendajad vastutavad ise oma rakenduste jaoks vajalike tugiteenuste osutamise eest. Kui teil tekib mõne rakendusega probleeme, otsige abi vastavalt veebisaidilt. Veebisaitide lingid leiate käesolevas juhendis iga vastavat rakendust tutvustava teema lõpust.

# Galerii

## Veebi kaudu printimine

Rakenduse Veebiprint abil saate veebi kaudu tellida paberfotod otse koju või mõnda kauplusse, kust need hõlpsasti kätte saate. Saate tellida ka mitmesuguseid valitud pildiga kujundatud tooteid. Tooted sõltuvad teenusepakkujast.

Rakenduse Veebiprint kasutamiseks peate installima vähemalt ühe prinditeenuse konfiguratsioonifaili. Selle faili saate teenusepakkujalt, kes toetab teenust Veebiprint.

Piltide saatmine veebi kaudu printimiseks võib olla tasuline. Kui kasutate piltide üleslaadimisteenust väljaspool koduvõrku (nt rändlusvõrgus), siis võib piltide üleslaadimine olla kulukam. Rändluse kohta leiate lisateavet mobiilsideseadme kasutusjuhendist.

## Paberfotode tellimine

Printida saab ainult jpeg-vormingus pilte.

Vajutage  ja valige Galerii > Pildid ja video.

- 1 Valige pilt (või mitu pilti) ja seejärel Valikud > Prindi > Telli paberpildid.
- 2 Valige loendist soovitud teenusepakkuja.

- 3 Valige esmalt Valikud ja siis mõni järgmistest võimalustest.  
 Ava – teenusepakkuja võrguga ühenduse loomiseks.  
 Eemalda – teenusepakkuja loendist eemaldamiseks.  
 Vaikepöördepunkt – kasutatava Interneti-pöördepunkti valimiseks.  
 Logi – eelmiste tellimuste andmete vaatamiseks.
- 4 Kui teatud teenust osutatakse vaid ühes kohas, luuakse ühendus teie teenusepakkuja võrguga ning piltide eelvaates kuvatakse kõik pildid, mis teil on kaustas Galerii valitud. Valige esmalt Valikud ja siis mõni järgmistest võimalustest.  
 Eelvaade – pildi vaatamiseks enne prinditeenuse tellimist. Piltide vaatamiseks liikuge üles või alla.  
 Telli kohe – tellimuse kinnitamiseks.  
 Muuda tootetellimust – valitud pildi andmete ja soovitud eksemplaride arvu muutmiseks.  
 Tootetellimuse vaates saate valida, milliseid ja mis tüüpi tooteid soovite tellida. Saadaolevate toodete ja võimaluste valik sõltub teenusepakkujast.  
 Teiste piltide andmete vaatamiseks ja muutmiseks liikuge vasakule või paremale.  
 Muuda klienditeavet – kliendi ja tellimuse andmete muutmiseks.  
 Lisa foto – tellimusse uute piltide lisamiseks.  
 Eemalda foto – tellimusest piltide eemaldamiseks.

- 5 Kui pakutav teenus on jaemüügiteenus, luuakse ühendus teie teenusepakkujaga ja te peate valima kaupluse, kuhu soovite oma tellitud piltidele järele minna. Piltide eelvaates kuvatakse kõik pildid, mis teil on kaustas Galerii valitud. Sõltuvalt teenusepakkujast võib teil olla võimalus sirvida ja otsida sobivaid poode mitmesuguste otsingukriteeriumide alusel. Valitud poe andmete (nt avamisaja) vaatamiseks valige **Valikud > Teave** (kui teenusepakkuja seda võimaldab). Liikuge soovitud jaemüügipunktile ning vajutage juhtnuppu. Enne tellimist saate kuvada piltide eelvaate, muuta piltide andmeid või kliendiandmeid, lisada tellimusse uusi pilte või olemasolevaid eemaldada. Paberfotode tellimiseks valige **Valikud > Telli kohe**.

Pooleliolevaid tellimusi saab mustandina salvestada. Mustand avatakse teenuse **Veebiprint** järgmisel kasutamisel.

## Võrgu kaudu jagamine


Pilte ja videoklippe saate teistega jagada ühilduvate veebialbumite, ajaveebide või muude veebis leiduvate ühilduvate ühiskasutusteenuste kaudu. Saate sisu üles laadida, lõpetamata postitusi mustandina salvestada ja nende koostamist hiljem jätkata ning albumite sisu vaadata. Toetatud sisutüüpide valik sõltub teenusepakkujast.

## Alustamine

Tellige vastav teenus mõnelt veebis piltide ühiskasutusteenust osutavalt teenusepakkujalt. Saate selle teenuse tavaliselt tellida teenusepakkuja veebilehelt. Üksikasjalikumat teavet teenuse tellimise kohta saate oma teenusepakkujalt. Ühilduvate teenusepakkujate kohta saate lisateavet veebisaidilt [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Rakenduse Võrgusjagamine esmakordsel avamisel palutakse teil luua uus konto ning määrata konto kasutajanimi ja parool. Seadete hilisemaks vaatamiseks või muutmiseks valige **Valikud > Seaded**.

## Failide üleslaadimine

Vajutage  ja valige **Galerii > Pildid ja video**, üleslaaditavad failid ja **Valikud > Saada > Veebi postitamine**. Ühiskasutusteenusesse pääsete ka põhikaamera menüü kaudu.

Teenuse kasutamiseks uue konto loomiseks valige kuval **Teenuse valimine** käsud **Valikud > Lisa uus konto** või teenuseloendist ikoon **Loo uus**. Kui olete veebis loonud uue konto või muutnud mõne konto või teenuse seadeid ühilduvas arvutis veebibrauseri kaudu, valige seadme teenuseloendi uuendamiseks **Valikud > Too teenused**. Teenuse valimiseks vajutage juhtnuppu.

Teenuse valimisel kuvatakse valitud pildid ja videod töötlusolekus. Faile saate avada ja vaadata, ümber korraldada, lisada või neile teksti lisada.

Veebi üleslaadimise tühistamiseks ja loodud postituse salvestamiseks mustandina valige **Tagasi > Salvesta mustandina**. Kui üleslaadimine on juba alanud, valige **Tühista > Salvesta mustandina**.

Teenusega ühenduse loomiseks ja failide üleslaadimiseks veebi valige **Valikud > Postita veebi** või vajutage helistamisklahvi.

## Võrguteenuse avamine

Üleslaaditud piltide ja videote vaatamiseks võrguteenuses või mustandite ja saadetud postituste vaatamiseks oma seadmes valige **Pildid ja video > Valikud > Ava võrguteenus**. Kui soovite luua ühenduseta töötades uue konto või muuta mõne konto või teenuse seadeid ühilduvas arvutis veebibrauseri kaudu, valige seadme teenusteloendi uuendamiseks **Valikud > Too teenused**. Valige loendist soovitud teenus.

Teenuse avamisel saate valida ühe järgmistest valikutest.

**Ava veebibrauseris** – saate luua ühenduse valitud teenusega ja vaadata veebibrauseris veebi üles laaditud ning mustandina salvestatud albumeid. See vaade sõltub teenusepakkujast.

**Mustandid** – saate mustandpostitusi vaadata ja muuta ning veebi üles laadida.

**Viimased postitused** – saate vaadata 20 viimast seadme kaudu loodud postitust või kannet.

**Uus postitus** – saate luua uue postituse.

Saadaolevate võimaluste valik sõltub teenusepakkujast.

## Võrgusjagamise seaded

Seadete muutmiseks rakenduses **Võrgusjagamine** valige **Ava võrguteenus > Valikud > Seaded**. Liikuge soovitud seadele ja vajutage juhtnuppu.

## Minu kontod

Valikus **Minu kontod** saate luua uusi ja muuta olemasolevaid kontosid. Uue konto loomiseks valige **Valikud > Lisa uus konto**. Olemasoleva konto muutmiseks valige soovitud konto ja siis **Valikud > Muuda**. Valige järgmiste valikute seast.

**Konto nimi** – saate sisestada soovitud konto nime.

**Teenusepakkuja** – saate valida soovitud teenusepakkuja. Olemasoleva konto teenusepakkujat ei saa muuta. Uue teenusepakkuja korral peate looma uue konto. Valikus **Minu kontod** leiduva konto kustutamisel kustutatakse seadmest ka selle kontoga seotud teenused (sh teenuse kaudu saadetud üksused).

**Kasutajanimi ja Parool** – saate sisestada võrguteenuse kasutajaks registreerumisel selle konto jaoks loodud kasutajanime ja parooli.

**Postitatava pildi suurus** – saate valida teenusesse üleslaadimisel kasutatava pildisuuruse.

### **Rakenduse seaded**

**Kuvatava pildi suurus** – saate valida seadme ekraanil kuvamiseks kasutatava pildisuuruse. See seade ei mõjuta üleslaaditavate piltide suurust.

**Kuvatava teksti suurus** – saate valida kirjutamisel kasutatava fondisuuruse.

### **Lisaseaded**

**Vaikepöörduspunkt** – saate valida võrguteenusega ühenduse loomiseks kasutatava pöörduspunkti muutmiseks soovitud pöörduspunkti.

### **Teenusepakkujad**


**Teen.pakkujad** – saate vaadata ja muuta teenusepakkuja seadeid, lisada uusi teenusepakkujaid ning vaadata teenusepakkujate andmeid. Teenusepakkuja muutmisel läheb kogu eelmist teenusepakkujat käsitlev kontoteave kaotsi. Eelmäratletud teenusepakkujate seadeid ei saa muuta.



# Otsinguteenus Mobile Search

Otsinguteenus Mobile Search abil pääsete kasutama mitmesuguseid otsimootoreid ning saate otsida ja kasutada kohalikke teenuseid, veebisaite, pilte ja mobiilsideseadmete jaoks mõeldud sisu. Selle rakendusega saate otsida kohalikke restorane ja poode ning nendega ühendust võtta ja täiustatud kaartide juhiste abil ka hõlpsasti soovitud kohta jõuda.

## Teenuse Mobile Search kasutamine

Vajutage  ja valige **Otsing**.

Teenuse Mobile Search avamisel kuvatakse otsingukategooriate loend. Valige soovitud kategooria (nt Pildid) ja sisestage otsitav tekst otsinguväljale. Valige **Otsing**. Otsingutulemid kuvatakse seadme ekraanil.

## Lisateave

Rakenduse kohta lisateabe ja -juhiste saamiseks valige **Valikud > Abi**.


Lisateavet leiate ka veebisaidilt [www.mobilesearch.nokia.com](http://www.mobilesearch.nokia.com).

# Laadi alla!



## Laadi alla!

Rakendust Laadi alla! saate kasutada seadmes Nokia N95 töötava sisu, teenuste ja rakendustega tutvumiseks ning nende eelvaatamiseks, ostmiseks, allalaadimiseks ja uuendamiseks. Mängud, helinad, taustpildid ja rakendused ning muud funktsioonid on hõlpsasti kättesaadavad. Üksused on kategoriseeritud eri teenusepakujate pakutavatesse kataloogidesse ja kaustadesse. Saadaolev sisu sõltub teenusepakujast.

Vajutage  ja valige Laadi alla!.

Rakendus Laadi alla! kasutab kõige ajakohasema sisu leidmiseks teie võrguteenuseid. Teavet rakenduse Laadi alla! lisavõimaluste kohta saate oma teenusepakujalt või soovitud rakenduse või üksuse edasimüüjalt või tootjalt.

Laadi alla! toob teieni kõige uuema sisu, mida teie teenusepakujal teie seadme jaoks on pakkuda. Rakenduse Laadi alla! sisu käsitsi uuendamiseks valige Valikud > Värskenda loend.

Mõne loendis oleva kausta või kataloogi peitmiseks (nt ainult sagedamini kasutatavate üksuste kuvamiseks) valige Valikud > Peida. Peidetud üksuste kuvamiseks valige Valikud > Kuva kõik.

Põhivaates või mõnes kaustas või kataloogis valitud üksuse ostmiseks valige Valikud > Osta. Avatakse alammenüü, kus saate valida valitud üksuse versiooni ning kuvada hinnateabe. Saadaolevad valikud sõltuvad teenusepakujast.

Mõne tasuta üksuse allalaadimiseks valige Valikud > Too.

## Rakenduse Laadi alla! seaded

Rakendus laadib teie seadmesse kõige uuema sisu, mida teenusepakujaja või muud kanalid pakuvad. Vastavate seadete muutmiseks valige Valikud > Seaded ja mõni järgmistest valikutest.

**Pöörduspunkt** – saate määrata pöörduspunkti, mida kasutatakse teenusepakujaja serveriga ühenduse loomiseks, ning valida, kas seade peaks enne teenuse kasutamist alati küsima kinnitust kasutatava pöörduspunkti jaoks.

**Automaatne avamine** – kui soovite, et sisu või rakendus pärast allalaadimist automaatselt avaneks, valige Jah.

**Eelvaate kinnitus** – kui soovite sisu või rakenduse eelvaate automaatselt alla laadida, valige Ei. Kui soovite, et eelvaate allalaadimiseks küsitaks alati teie kinnitust, valige Jah.

**Ostu kinnitus** – kui soovite, et sisu või rakenduse ostmiseks küsitaks teie kinnitust, valige Jah. Kui soovite, et ostuprotsess käivituks kohe pärast seda, kui valite Osta, valige Ei.

Pärast seadete määramist valige Tagasi.

## **Vidinaid**

Selle seadme veebibrauser toetab vidinaid (võrguteenus). Vidinaid on väikesed allalaaditavad veebirakendused, mille abil saadetakse teie mobiilsideseadmesse multimeediumsisu, uudistekanaleid ja muud teavet (nt ilmateateid). Installitud vidinaid kuvatakse kaustas Rakendused eraldi rakendustena.

Vidinaid saate alla laadida rakendusega Laadi alla! või veebi kaudu. Vidinate allalaadimiseks seadistatav vaikepöördepunkt on veebibrauseri pöördepunktiga sama. Kui teatud vidinaid on taustal aktiveeritud, võivad need automaatselt teie mobiilsideseadme sisu uuendamiseks uusi faile alla laadida.



# IM – vahetu sõnumside

Vajutage  ja valige Rakendused > Meedia > Vestlus.


Vahetu sõnumside (võrguteenus) võimaldab suhelda inimestega kiirsõnumite vahendusel ning liituda temaatiliste vestlusrühmadega. Kui olete registreerunud kasutajaks, saate logida ennast teenusepakkuja hallatavasse ühilduvasse sõnumsideseerverisse. Teenusepakkujate toetatavad funktsioonid võivad erineda.

Mõne teise sõnumsideteenuse kasutajaga vestluse alustamiseks või jätkamiseks valige Vestlused; sõnumsidekontaktide loomiseks, muutmiseks või võrgusoleku vaatamiseks valige Vestl. kont-d; mitme sõnumsidepartneriga rühmavestluse alustamiseks või jätkamiseks valige Vestlusgrupid; viimati salvestatud sõnumsidevestluse vaatamiseks valige Salv. vestlused.

## Sõnumsideseadete vastuvõtmine

Konkreetse teenuse kasutamiseks tuleb salvestada selle teenuse seaded. Sõnumsideteenuse pakkuja võib saata teile seaded erilises lühisõnumis. Seaded saab ka käsitsi sisestada. Vt „Sõnumsideseerveri seaded“ lk 15.

## Ühenduse loomine sõnumsideseerveriga

- 1 Kasutatava sõnumsideseerveriga ühenduse loomiseks avage Vestlus ja valige Valikud > Logi sisse. Kasutatava serveri vahetamise ja uute serveriseadete salvestamise kohta vaadake teemat „Sõnumsideseerveri seaded“ lk 15.
- 2 Sisestage kasutajatunnus ja parool ning vajutage sisselogimiseks . Sõnumsideseerveri kasutajatunnuse ja parooli annab teenusepakkuja.
- 3 Väljalogimiseks valige Valikud > Logi välja.

## Sõnumsideseadete muutmine

Valige esmalt Valikud > Seaded > Vestluse seaded ja siis mõni järgmistest võimalustest.

**Kasuta tavanime** (kuvatakse ainult juhul, kui server toetab sõnumsiderühmi) – hüüdnime sisestamiseks valige Jah.

**Näita minu olekut** – kui soovite, et teised näeksid teie võrgusolekut, valige Kõigile.

**Sõnumid lubatud** – kõigilt saatjatelt sõnumite vastuvõtmise lubamiseks valige Kõik.

**Kutsed lubatud** – kui soovite lubada ainult oma sõnumsidekontaktide saadetavad kutsed, valige **Ainult vestl.kont..** Sõnumsidekutseid saadavad sõnumsidekontaktid selleks, et kutsuda teid liituma oma vestlusrühmaga.

**Sõnumi sirvimiskiirus** – valige uute sõnumite kuvamise kiirus.

**Järjesta kontaktid** – valige, kuidas soovite oma sõnumsidekontakte sortida Tähestiku järgi või Oleku järgi.

**Kättesaadav. uuend.** – kui soovite määrata oma sõnumsidekontaktide sidus- või vallasrežiimis oleku teavet uuendamise viisi, valige **Automaatne** või **Käsitsi**.

**Autonoom. kontaktid** – valige, kas vallasrežiimis olevad kontaktid tuleks sõnumsidekontaktide loendis kuvada või mitte.

**Oma sõnumite värv** – saate valida enda saadetavate kiirsõnumite teksti värvi.

**Vastuv. sõnumite värv** – saate valida vastuvõetavate kiirsõnumite teksti värvi.

**Vestlussõnumi signaal** – saate muuta helinat, mis annab märku uue kiirsõnumi saabumisest.

## Sõnumsiderühmade ja kasutajate otsing

Rühmade otsimiseks vaates **Vestlusgrupid** valige **Valikud > Otsi**. Otsida saate järgmiste parameetrite järgi: **Grupi nimi, Teema** või **Liikmed** (kasutaja ID).

Kasutajate otsimiseks vaates **Vestl. kont-d** valige **Valikud > Uus vestluskontakt > Otsi serverist**. Otsida saate järgmiste parameetrite järgi: **Kasutaja nimi, Kasutajatunnus, Telefoninumber** ja **E-posti aadress**.

## Sõnumsiderühmadega liitumine

Vaates **Vestlusgrupid** kuvatakse teie salvestatud või praegu aktiivsete sõnumsiderühmade loend.

Salvestatud sõnumsiderühmaga liitumiseks vajutage .

Sõnumsiderühmast lahkumiseks valige **Valikud > Lahku vestl.gr-st**.

## Sõnumside

Kui olete liitunud sõnumsiderühmaga, saate vaadata rühma liikmete vahel vahetatud sõnumeid ning ka ise sõnumeid saata.

Sõnumi saatmiseks sisestage sõnumiredaktorisse sõnumi tekst ja vajutage .

Mõnele vestluses osalejale privaatse sõnumi saatmiseks valige **Valikud > Saada erasõnum**.

Teile saabunud erasõnumile vastamiseks valige sõnum ja seejärel **Valikud > Vasta**.

Sõnumsiderühmaga liitumise kutse saatmiseks sidusrežiimis sõnumsidekontaktile valige **Valikud > Saada kutse**.

Kui soovite teatud osalejatelt saabuval sõnumid blokeerida, valige **Valikud > Blokeerimisvalikud**.

## Vestluste salvestamine

Vestluse ajal või sõnumsiderühmas oldud aja jooksul vahetatud sõnumite salvestamiseks valige **Valikud > Salvesta vestlus**. Salvestamise lõpetamiseks valige **Valikud > Lõpeta salvestus**. Salvestatud vestluste vaatamiseks valige **Salv. vestlused**.

## Vestluste vaatamine ja alustamine

Vaates **Vestlused** kuvatakse nende üksikvestluspartnerite loend, kellega teil on vestlus parajasti pooleli. Pooleli olevad vestlused lõpetatakse automaatselt, kui väljute rakendusest **Vestlus**.

Vestluse vaatamiseks leidke vastav vestleja ja vajutage .

Vestluse jätkamiseks kirjutage sõnum ja vajutage .

Vestluste loendi avamiseks pooleli olevat vestlust sulgemata valige **Tagasi**. Vestluse sulgemiseks valige **Valikud > Lõpeta vestlus**.

Uue vestluse alustamiseks valige **Valikud > Uus vestlus**.

Mõne vestluses osaleja salvestamiseks oma sõnumsidekontaktide hulka valige **Valikud > Lisa vestluskontakt**.

Saabunud sõnumitele automaatvastuste saatmiseks valige **Valikud > Autom. vastus sisse**. Sõnumite vastuvõtmist see ei mõjuta.

## Sõnumsidekontaktid

Sõnumsidekontaktide loendi allalaadimiseks serverist või loendisse uute sõnumsidekontaktide lisamiseks avage vaade **Vestl. kont-d**. Serverisse sisselogimisel laaditakse automaatselt alla viimati kasutatud sõnumsidekontaktide loend.

## Sõnumsideseveri seaded

Valige **Valikud > Seaded > Serveri seaded**. Sõnumsideteenuse pakkuja võib saata teile seaded erilises lühisõnumis. Kasutajatunnuse ja parooli annab teenusepakkuja teile teenuse registreerimisel. Kui te oma kasutajatunnust või parooli ei tea, pöörduge teenusepakkuja poole.

Serverid – saate kuvada kõigi määratletud sõnumsideserverite loendi.

Vaikeserver – saate ühenduse loomiseks kasutatava sõnumsideserveri mõne teise vastu välja vahetada.

Vestlusse logimisviis – kui soovite, et teid logitaks rakenduse Vestlus käivitamisel automaatselt sisse, valige Rakend. avamisel.

Sõnumsideserverite loendisse uue serveri lisamiseks valige Serverid > Valikud > Uus server. Määrake järgmised seaded:

Serveri nimi – sõnumsideserveri nimi;

Kasutatav pöördusp. – serveriga ühenduse loomiseks kasutatav pöörduspunkt;

Veebiaadress – sõnumsideserveri URL-aadress;


Kasutajatunnus – oma kasutajatunnus;

Parool – oma parool.

## Vahendid

### Interneti-kõned


Interneti-kõnede teenuse (võrguteenus) abil saate helistada ja kõnesid vastu võtta Interneti kaudu.

 **Märkus.** Teenuse kättesaadavus võib riigiti või müügiipiirkonniti erineda.

Interneti-kõne algatamiseks või vastuvõtmiseks peab teie seadmel olema ühendus mõne Interneti-kõnede teenusega.

Vajutage  ja valige Vahendid > Side > I-telefon.

Interneti-kõnede teenusega ühenduse loomiseks peab teie seade asuma mõne sobiva võrgu levialas (nt WLAN-i pööruspunkti levialas).

 **NB!** Traadita side kohtvõrgu ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage alati mõnd krüptimismeetodit. Krüptimisega vähendate ohtu, et keegi võiks volituseta teie andmetele juurde pääseda.

Mõnes riigis, näiteks Prantsusmaal, kehtivad traadita side kohtvõrgu kasutamisel teatud piirangud. Lisateabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade poole.

Saadaval olevate pööruspunktide valik sõltub teenusepakkujast.

Interneti-kõnede teenusega ühenduse loomiseks valige loendist mõni saadaolev ühendusvõrk ja vajutage Vali. Salvestatud võrgud (tähistatud märgiga ★) kuvatakse loendis esimestena. Kui soovite ühenduse loomise tühistada, valige Tühista.

Pärast teenusega ühenduse loomist saate kasutatud WLAN-võrgu salvestada teadaoleva pööruspunktina.

Valige esmalt Valikud ja siis mõni järgmistest võimalustest.

**Ühenda teenusega** – teenusega ühenduse loomiseks, kui Interneti-kõnede teenus ja sobiv võrk on saadaval.

**Katk. ühend. teenusega** – Interneti-kõnede teenusega ühenduse lõpetamiseks.

**Muuda teenust** – väljaminevate kõnede jaoks soovitud Interneti-kõnede teenuse valimiseks, kui seade on ühendatud rohkem kui ühe teenusega. See valik kuvatakse ainult siis, kui saadaval on mitu konfigureeritud teenust.

**Konfigureeri teenus** – uute teenuste konfigureerimiseks. See valik kuvatakse ainult siis, kui mõnda teenust pole konfigureeritud.

**Salvesta võrk** – praegu kasutatava võrgu salvestamiseks. Varem salvestatud võrgud tähistatakse ühendusvõrkude loendis märgiga ★. See valik kuvatakse ainult siis, kui olete loonud ühenduse salvestamata WLAN-võrguga.

**Kasuta peitvõrku** – Interneti-kõnede teenusega ühenduse loomiseks peidetud WLAN-võrgu kaudu.


**Uuenda** – ühendusvõrkude loendi käsitsi uuendamiseks. Kasutage seda valikut juhul, kui teie WLAN-võrku loendis pole. Loendit uuendatakse automaatselt iga 15 sekundi järel.

**Seaded** – seadete muutmiseks.



**Välja** – rakenduse sulgemiseks.



Valikuvõimalused võivad erineda.

Teie seadmel võib korraga olla ühendus ainult ühe WLAN-i pöörduvõrguga. Kahe või enama sama pöörduvõrguga Interneti-kõnede teenuse kasutamisel võib teie seade olla korraga ühendatud mitme teenusega. Ühendusvõrkude loendi vaates kuvatakse ka väljaminevate Interneti-kõnede jaoks kasutatav teenus, mille muutmiseks saate valida **Muuda teenust**.

Kui teil on aktiivne ühendus mõne Interneti-kõnede teenusega, kuvatakse ooterežiimis .

Võimalik, et rakenduse l-telefon otsetee on ooterežiimis juba kuvatud, kuid võite selle ka ise lisada. Otsetee kaudu saate end käsitsi võrgu kasutajaks registreerida, kui saadaval on mõni Interneti-kõnede teenus ja pöörduvõrgu. Kui olete ühenduse mõne Interneti-kõnede teenusega juba loonud, küsib seade, kas soovite ühenduse katkestada.


Interneti-kõne algatamiseks ooterežiimis sisestage soovitud telefoninumber või Interneti-aadress ja vajutage . Tähe- ja numbrežiimi vahetamiseks vajutage klahvi # ja hoidke seda all. Kõne lõpetamiseks vajutage .

Interneti-kõne saate algatada ka vaatest **Kontaktandm.** ja **Logi**. Menüü **Kontaktandm.** kaudu helistamiseks vajutage , valige **Kontaktandm.**, liikuge soovitud kontakti nimele ja valige **Valikud > Interneti-kõne**. Menüü **Logi** kaudu helistamiseks vajutage , valige **Rakendused > Logi > Viim. kõned ja Vastamata, Vastuvõetud või Valitud nr.-d**, liikuge soovitud kontakti nimele ning valige **Valikud > Helista > Interneti-kõne**.

Kui Interneti-kõne on määratud eelistatud kõnetüübiks ja teie seade on ühendatud mõne Interneti-kõnede teenusega, algatatakse kõned vaikimisi Interneti-kõnedenähtena.

Seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned). Kõigepealt üritab telefon helistada hädaabinumbritel mobiilsidevõrkude kaudu. Kui mobiilsidevõrgu kaudu ei saa hädaabinumbri helistada, proovib seade hädaabikõne jaoks kasutada teie Interneti-kõnede teenuse pakkuja võrku. Võimaluse korral peaksite hädaabikõnedeks mobiilsidevõrke kasutama, kuna see on mobiiltelefonide jaoks kõige sobivam moodus. Kui mobiilsidevõrguühendus on olemas, veenduge enne hädaabinumbri valimist, et telefon on sisse lülitatud ja helistamiseks valmis. Hädaabikõnede Interneti-side kaudu algatamise võimalus sõltub WLAN-võrgu kättesaadavusest ja sellest, kuidas teie Interneti-kõnede teenuse pakkuja on hädaabikõnede võimaluse võrgus kasutusele võtnud. Hädaabikõnede jaoks Interneti-side kasutamise kohta küsige oma Interneti-kõnede teenuse pakkujalt.

## Seaded


Interneti-kõnede teenuste seadete vaatamiseks vajutage  ja valige **Vahendid > Side > I-telefon > Seaded**.

Väljaminevate kõnede jaoks eelistatud tüübi vaatamiseks või valimiseks valige **Valikud > Muuda > Vaikekõnetüüp > Mobiilikõne või Interneti-kõne**.

Valitud teenuse teenuseseadete vaate avamiseks valige **Valikud > Ava**.

Valikuvõimalused võivad erineda.

## Teenuse seaded

Vajutage  ja valige **Vahendid > Side > I-telefon > Valikud > Seaded > Seaded: ....**

Teenuse seadete vaatamiseks valige **Sisselogimistüüp** ja mõni järgmistest võimalustest.

**Automaatne** – Interneti-kõnede teenusesse automaatselt sisselogimiseks. Teadaoleva võrgu leidmisel loob seade Interneti-kõnede teenusega automaatselt ühenduse.


**Käsitsi** – Interneti-kõnede teenusesse käsitsi sisselogimiseks.

Kui valite WLAN-võrkudesse automaatse sisselogimise, otsib seade aeg-ajalt saadaolevaid WLAN-võrke. See nõuab rohkem akutoidet ja aku peab vähem vastu.

Interneti-kõnede teenuse jaoks äratuntavate ühendusvõrkude vaatamiseks valige **Salv. ühendusvõrgud**. Neid võrke kasutatakse automaatselt sisselogimiseks ja need on ühendusvõrkude loendis tähistatud märgiga ★.

Teenusekohaste seadete avamiseks valige **Muuda teenuseseadeid**. See valik on saadaval ainult juhul, kui seadmesse on installitud teenusekohase tarkvara lisandmoodul.

## Salvestatud ühendusvõrgud

Interneti-kõnede teenuse jaoks salvestatud ühendusvõrkude vaatamiseks või eemaldamiseks vajutage  ja valige Vahendid > Side > I-telefon > Seaded > Seaded: ... > Salv. ühendusvõrgud.

Teenuse mõne ühendusvõrgu eemaldamiseks valige Valikud > Eemalda.




## Raadiosaatja (RS)

Raadiosaatjateenus (PTT – Push To Talk; võrguteenus) on reaalaaja-VOIP-kõneteenus, mis töötab GSM-/GPRS-võrgus. Raadiosaatjafunktsioon pakub vahetut kõnesideühendust, mis luuakse ühe nupuvajutusega. Raadiosaatja abil saate korraga vestelda kas ainult ühe vestluskaaslase või terve rühmaga.

Raadiosaatjateenuse kasutamiseks peate määrama raadiosaatja pöörduspunkti ja raadiosaatja seaded. Raadiosaatjateenuse pakkuja võib saata teile seaded erilises lühisõnumis. Kui teie teenusepakkuja seda toetab, võite konfigurereerimiseks kasutada ka häälestusviisardit. Vt „Häälestusviisard“ lk 24.

Vajutage  ja valige Vahendid > Side > Raadiosaatja.

Raadiosaatjafunktsiooni kaudu suhtlemisel kõnelevad vestluspartnerid ükshaaval. Teised vestluspartnerid saavad kõneleja juttu kuulata seadme valjuhääldist. Kõnelejad räägivad järgemööda, vastates üksteisele. Kuna korraga saab rääkida vaid üks rühmaliige, on kõneseansside pikkus piiratud (tavaliselt 30 sekundit). Kasutatavas võrgus kehtivate kõneajapiirangute kohta saate teavet teenusepakkujalt.


 **Hoiatus.** Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva juures, kuna sellest võib kosta väga vali heli. Telefonikõned alistavad alati raadiosaatjafunktsiooni.

## Raadiosaatjafunktsiooni pöörduspunkti määratlemine

Üldjuhul soovivad teenusepakkujad valida vaikepöörduspunktiks Interneti-pöörduspunkti (IAP). Mõni teenusepakkuja lubab kasutada ka WAP-pöörduspunkti. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Kui teil pole WAP-ühendust, peate esmakordsel ühenduse loomisel pöörduma abi saamiseks teenusepakkuja poole või külastama veebisaiti [www.nokia.com/phonesettings](http://www.nokia.com/phonesettings).

## Raadiosaatja seaded

Vajutage  ja valige Vahendid > Side > Raadiosaatja > Valikud > RS seaded.

Valige **Kasutajaseaded** ja sisestage järgmised andmed.

**Lubatud liikmete kõned** – valige **Anna** märku, kui soovite, et seade teavitaks teid saabuvatest kõnedest. Valige **Aut. vastuvõtt**, kui soovite, et seade võtaks raadiosaatja kõned automaatselt vastu. Valige **Pole lubatud**, kui soovite, et seade keelduks raadiosaatja kõnedest automaatselt.

**RS kõne märguanne** – valige **Profiilipõhine**, kui soovite, et raadiosaatja sissetulevatest kõnedest teavitamisel järgitaks teie aktiivse profiili seadeid.

**Tagasihel. nõude helin** – valige tagasihelistamistaotluste märguanne.

**Rakenduse avamisel** – valige see võimalus, kui soovite seadme sisselülitamisel kohe ka raadiosaatjateenusesse sisse logida.

**Vaikimisi hüüdnimi** – sisestage teistele kasutajatele vaikimisi kuvatav hüüdnimi. Võimalik, et teie teenusepakkuja on selle valiku muutmise teie seadmes keelanud.

**Näita minu RS aadressi** – valige **Vahetu kõne puhul**, **Grupikõne puhul**, **Kõigi kõnede puhul** või **Mitte kunagi**. Võimalik, et teie teenusepakkuja on osa neist valikutest teie seadmes keelanud.

**Kuva minu sisselog. olek** – valige **Jah**, kui soovite, et teie olekut näidataks, või **Ei**, kui soovite oma olekut varjata.

Valige **Ühendusseaded** ja sisestage järgmised andmed.

**Domeen** – sisestage oma teenusepakkuja antud domeeninimi.


**Pöörduspunkti nimi** – sisestage raadiosaatjateenuse pöörduspunkti nimi. Pöörduspunkti nime on vaja ühenduse loomiseks GSM-/GPRS-võrguga.

**Serveri aadress** – sisestage teenusepakkujalt saadud raadiosaatja serveri IP-aadress või domeeninimi.

**Kasutajanimi** – sisestage teenusepakkujalt saadud kasutajanimi.



**RS parool** – sisestage andmesideühenduse loomiseks parool (kui see on nõutav). Parooli saate üldjuhul teenusepakkujalt (see võib olla tõstutundlik).

## Raadiosaatjafunktsiooni sisselogimine

Vajutage  ja valige **Vahendid > Side > Raadiosaatja**. Raadiosaatjafunktsioon püüab käivitamisel teenusega automaatselt ühendust saada.

Kui sisselogimine õnnestus, loob raadiosaatjafunktsioon automaatselt ühenduse nende kanalitega, mis olid aktiivsed rakenduse viimatisel kasutamisel. Kui ühendus katkeb, üritab seade teenuseserverisse sisse logida automaatselt seni, kuni sulete raadiosaatjarakenduse.



## Raadiosaatjafunktsiooni kasutamise lõpetamine



Vajutage  ja valige Vahendid > Side > Raadiosaatja > Valikud > Välja. Ekraanil kuvatakse teade Logid pärast rakenduse sulgemist RS teenusest välja?. Teenusest väljalogimiseks ja rakenduse sulgemiseks valige Jah. Kui soovite rakenduse taustal aktiivseks jätta, valige Ei. Kui avatud on mitu rakendust ja soovite ühest rakendusest teise liikuda, vajutage klahvi  ja hoidke seda all.


## Ühe vestluskaaslasega kõne algatamine

Valige Valikud > Kontaktid.



Valige loendist kontakt, kellega soovite vestelda, ja seejärel valige Valikud > Vahetu kõne.


Vajutage klahvi  ja hoidke seda kõnelemise ajal all. Kui olete rääkimise lõpetanud, vabastage klahv .

Soovitud kontaktiga kõnelemiseks rakenduse Raadiosaatja muudes vaadetes (nt kontaktivaates) vajutage  ja hoidke seda all. Järgmise kõne algatamiseks lõpetage esmalt ühe vestluskaaslasega kõne. Valige Lõpeta või vajutage .

 **Näpunäide.** Raadiosaatjakõne ajal hoidke seadet enda ees, et näeksite ekraani. Rääkige mikrofoni ja ärge katke valjuhääldit käega.

## Ühe vestluskaaslasega kõnele vastamine

Ühe vestluskaaslasega kõne algatamiseks vajutage  . Kõnest keeldumiseks vajutage .

 **Näpunäide.** Ühe vestluskaaslasega kõne või rühmakõne algatamiseks valige Valikud > Raadiosaatjavalikud > Alusta vahetut kõnet või Kõne mitme isikuga.

## Rühmakõne algatamine

Rühmakõne alustamiseks valige Valikud > Kontaktid, märkige need kontaktid, kellega soovite rääkida, ja valige Valikud > Kõne mitme isikuga.

## Vestluskaaslaste võrgusolekuteabe tellimine

Vestluskaaslaste raadiosaatjafunktsiooni võrgusolekuteabe tellimiseks või tellimuse tühistamiseks valige Valikud > Kontaktid, soovitud kontakti nimi ja Valikud > Näita logimisolekut või Peida logimisolek.

## Tagasihelistamistaotluse saatmine

Liikuge aknas Kontaktid soovitud kontakti nimele ja valige Valikud > Saada tagasihel. nõue.

## Tagasihelistamistaotlusele vastamine

Kui teile saadetakse tagasihelistamistaotlus, kuvatakse ooterežiimis ekraanil teade **1 uus tagasihelistamisnõue**. Valige Näita > Tagasihelist.kaust. Ühe vestluskaaslasega kõne algatamiseks valige soovitud kontakti nimi ja Valikud > Vahetu kõne.

## Kanalid

Soovi korral saate liituda ka avalike eelkonfigureeritud kanalitega. Avalikud kanalid on avatud kõigile kasutajatele, kes teavad vastava kanali URL-aadressi.

Kui olete mõne kanaliga ühenduses ja kõnelete, kuulevad teie juttu kõik selle kanaliga liitunud liikmed. Korraga saab aktiveeritud olla kuni viis kanalit. Kui aktiivseid kanaleid on mitu, saate soovitud kanali valimiseks kasutada käsku **Vaheta**.

Valige **Valikud > RS kanalid**.

Mõne avaliku eelkonfigureeritud kanaliga esmakordselt ühenduse loomiseks valige **Valikud > Uus kanal > Lisa olemasolev**. Eelkonfigureeritud kanaliga liitumisel peate sisestama selle kanali URL-aadressi.

## Oma kanalite loomine

Uue eelkonfigureeritud kanali loomiseks valige **Valikud > Uus kanal > Loo uus**.

Lisaks oma avalike kanalite loomisele saate neile ka ise nime valida ja sinna liikmeid kutsuda. Liikmed võivad avalikku kanalisse omakorda uusi liikmeid kutsuda.

Seadistada saate ka erakanaleid. Erakanaliga tohivad liituda ja seda kanalit kasutada üksnes kanali looja kutsutud kasutajad.

Iga kanali jaoks määratlege järgmised andmed: **Kanali nimi**, **Kanali privaatsus**, **Hüüdnimi** ja **Pisipilt** (valikuline).


Pärast kanali loomist küsitakse teilt, kas soovite saata kanaliga liitumise kutseid. Kanaliga liitumise kutsed on lühisõnumid.


## Kanalis vestlemine

Kui soovite pärast raadiosaatjateenusesse sisselogimist mõnes teatud kanalis vestelda, vajutage **↵**. Kostev toon annab märku sellest, et teile on antud juurdepääs soovitud kanalile.

Vajutage klahvi **↵** ja hoidke seda kõnelemise ajal all. Kui olete rääkimise lõpetanud, vabastage klahv **↵**.

Kui proovite kanalis vastata klahvi **↵** vajutamisega ajal, kui mõni teine liige kõneleb, kuvatakse seadme ekraanil teade **Oota**. Vabastage **↵**, oodake vestluskaaslase kõnekorra lõppemist ja vajutage seejärel uuesti klahvi **↵**. Soovi korral võite ka jätkata klahvi **↵** allhoidmist ja oodata, kuni kuvatakse teade **Räägi**.

Kanalis vestlemisel saab järgmise kõnekorra see kasutaja, kes vajutab klahvi  eelmise vestleja kõnekorra lõppemisel esimesena.

Kui olete raadiosaatjakõne lõpetanud, valige Lõpeta või vajutage .

Mõne aktiivse kanali parasjagu aktiivsete liikmete loendi vaatamiseks valige Valikud > Aktiivsed liikmed.

Uute liikmete kutsumiseks kanalis, millega olete parajasti ühenduses, valige kutsevaate avamiseks Valikud > Saada kutse. Uusi liikmeid saate kutsuda ainult avalikus kanalis. Erakanali kasutamisel peate uute liikmete kutsumiseks olema selle kanali looja. Kanaliga liitumise kutsed on lühisõnumid.

## Kanaliga liitumise kutsele vastamine


Vastuvõetud kutse salvestamiseks valige Valikud > Salvesta kanal. Kanal lisatakse teie RS-kontaktide loendisse kanalite kuval.

Kui olete kanaliga liitumise kutse salvestanud, küsib telefon teilt, kas soovite kanaliga ühenduse luua. Raadiosaatjaseansside vaate avamiseks valige Jah. Kui te pole veel sisse logitud, logib seade teid teenusesse sisse.

Kui otsustate kutse tagasi lükata või kustutada, talletatakse see teie sõnumite sisendkausta. Kanaliga hiljem liitumiseks avage kutsesõnum ja salvestage see. Kanaliga ühenduse loomiseks valige dialoogiaknas Jah.


## Raadiosaatjafunktsiooni logi vaatamine

Vajutage  ja valige Vahendid > Side > Raadiosaatja > Valikud > RS logi > Vastamata RS, Vastuvõetud RS ning Algatatud RS kõned.

Ühe vestluskaaslasega kõne algatamiseks otse aknast RS logi vajutage .



## Häälestusviisard

Vajutage  ja valige Vahendid > Uutiliidid > Hääli.viisard.

Hääli.viisard konfigureerib võrguoperaatorilt saadud teabe põhjal teie seadme operaatori-, e-posti ja raadiosaatja seaded ning videote ühisvaatamise seaded.

Teatud seadete kättesaadavus rakenduses Hääli.viisard sõltub teie seadme, SIM-kaardi ja operaatori pakutavatest funktsioonidest ning seadme mälu häälestusviisardi andmebaasis asuvate andmete kättesaadavusest.

Nende teenuste kasutamiseks peate pöörduma oma teenusepakkuja poole, et aktiveerida andmeside- või muud teenused.

Rakenduse esmakordsel kasutamisel juhendatakse teid seadete konfigureerimisel. Viisardi käivitamiseks valige **Alusta**. Toimingu tühistamiseks valige **Välja**.

Kui SIM-kaart pole sisestatud, palutakse teil valida oma operaatori koduriik ja operaator (mobiilside teenuse pakkuja). Kui viisardi pakutud riik või operaator pole õige, valige see loendist.

Pärast rakenduses **Hääl.viisard** seadete konfigureerimist valige selle põhikuvale avamiseks **OK**. Kui seadete konfigureerimine katkestatakse, siis seadeid ei määratleta. Pärast viisardi sulgemist saate konfigureeritud rakendused menüü kaudu käivitada.

## E-post

E-posti seadete konfigureerimiseks palub **Hääl.viisard** teil sisestada e-posti aadressi, postkasti nime, kasutajanime ja parooli.

Kui sisestatud e-posti teenuse pakkuja on tundmatu, palub viisard määratleda postkasti tüübi ning sissetuleva ja väljuva e-posti serveri. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Pärast kohustuslike andmete sisestamist uue postkasti kasutamiseks valige **Jah** või valige rakenduse **Hääl.viisard** põhikuvale naasmiseks **Ei**.

## Operaator

Operaatoriseadete (mobiilside teenuse pakkuja seadete) konfigureerimiseks palub **Hääl.viisard** teha saadaolevate seadete hulgast soovitud valikud ning siis vajutada **OK**.

## Raadiosaatja (RS)

See valik on saadaval üksnes juhul, kui vastav rakendus on teie seadmesse installitud ja olete tellinud raadiosaatjateenuse.

Raadiosaatja (RS; võrguteenus) seadete konfigureerimiseks palub **Hääl.viisard** teil määratleda raadiosaatjas kasutatava hüüdnime, kasutajanime ja parooli.

## Video ühiskasutus

See valik on saadaval üksnes juhul, kui vastav rakendus on teie seadmesse installitud ja olete tellinud video ühiskasutuse teenuse.

Videoühenduseks peab telefonis olema USIM-kaart ning telefon peab asuma UMTS-võrgu levialas.

Video ühiskasutuse (võrguteenus) seadete konfigureerimiseks palub HääL.viisard teil sisestada video ühisvaatamiseks kasutatava aadressi, kasutajanime ja parooli ning video ühiskasutuse puhverserveri kasutajanime ja parooli ning valida OK.


Pärast videote ühiskasutuse seadete loomist küsib HääL.viisard teilt, kas soovite video ühisvaatamiseks kasutatava aadressi lisada mõne oma kontakti andmetesse. Valige Jah või Ei.

## Lisateave

Rakendusega HääL.viisard seotud probleemide ilmnemisel külastage veebisaiti [www.nokia.com/phonesettings](http://www.nokia.com/phonesettings).

# Arvutisse installitavad rakendused

## Home Media Server

 **NB!** Traadita side kohtvõrgu ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage alati mõnd krüptimismeetodit. Krüptimisega vähendate ohtu, et keegi võiks volituseta teie andmetele juurde pääseda.

Home Media Server kasutab ühilduvate seadmetega traadita side kohtvõrgu kaudu ühenduse loomiseks UPnP (Universal Plug and Play – universaalne isehäälestus) funktsiooni. UPnP-funktsioon kasutab traadita side kohtvõrguühenduse turvaseadeid.

Home Media Serveri abil saate ühilduvas arvutis hõlpsasti muusikat, pilte ja videofaile kataloogida. Samuti saate luua muusikapalade kohandatud esitusloendeid, fotoalbumeid ja filmikogusid. Arvutist saate seadmesse üle kanda ühilduvaid meediumifaile ja seadmes asuvaid faile arvutis varundada. Seadet kaugjuhtimispuldina kasutades saate seadmes või arvutis asuvaid meediumifaile esitada UPnP-ga ühilduvas võrku ühendatud koduses meediumimängijas – näiteks arvutis, teleris või muusikakeskuses.

## Home Media Serveri installimine arvutisse

Rakenduse Home Media Server saate ühilduvasse arvutisse installida seadme müügikomplekti kuuluvalt DVD-lt. Home Media Serveri kasutamine eeldab opsüsteemi Microsoft Windows 2000 või Windows XP. Kui teie arvuti on kaitstud tulemüüri, siis peate võib-olla arvuti ja seadme Nokia N95 koostöö lubamiseks tulemüüri seadeid muutma. Järgige ekraanil kuvatavaid installijuhiseid.

## Meediumifailide haldamine

Muusikapalade, digifotode ja videoklippide korraldamiseks otsige need oma ühilduvas arvutist üles ja lisage soovitud failid või terved kaustad Home Media Serverisse.

Arvutis ühilduvate meediumifailide hoidmiseks kasutatavad kaustad saate määrata jälgitavateks kaustadeks. Kui paigutate jälgitavatesse kaustadesse uusi meediumifaile, lisab Home Media Server need teie meediumikogusse ja uuendab neid automaatselt.

## Failide ülekandmine arvutist seadmesse

- 1 Looge seadme Nokia N95 kaudu ühendus arvutis asuva Home Media Serveriga. Valige ühilduvas arvutis rakenduse Home Media Server seadmemenüüs valik Nokia N95.
- 2 Valige meediumifailide kogu, mille soovite seadmesse üle kanda.
- 3 Valige üks meediumifail.
- 4 Valige viis, kuidas soovite faili seadmesse Nokia N95 üle kanda.

## Failide ülekandmine seadmest arvutisse

- 1 Looge seadme Nokia N95 kaudu ühendus arvutis asuva Home Media Serveriga. Ühenduse loomiseks saate valida ka arvutis rakenduse Home Media Server seadmete menüüs valiku Nokia N95.
- 2 Valige fail, mille soovite üle kanda.
- 3 Valige faili arvutisse installitud Home Media Serverisse ülekandmise viis.

## Arvutis asuvate failide esitamine teistes seadmetes

Telefoni Nokia N95 saab kasutada ka kaugjuhtimispuldina, et esitada ühilduvas arvutis asuvaid meediumifaile Home Media Serveri kaudu teistes koduvõrku ühendatud UPnP-ga ühilduvas seadmetes. Näiteks saate telefoni Nokia N95 abil juhtida arvutis talletatud ühilduva meediumifailide taasesitust UPnP-ga ühilduva koduse muusikakeskuse kaudu, kasutades UPnP-ga ühilduvat multimeediumivastuvõtjat.

## Meediumifailide juhtimine telefonist Nokia N95

- 1 Looge seadme Nokia N95 kaudu ühendus arvutis asuva Home Media Serveriga.
- 2 Valige juhitavat faili sisaldav meediumikogu.
- 3 Valige mõni meediumifail.
- 4 Valige ühilduv seade, millega soovite faili esitada.

## Lisateave

Home Media Serveri kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti [www.simplecenter.net/nokia](http://www.simplecenter.net/nokia) või vajutage rakenduses Home Media Server spikri avamiseks klahvi F1.



## Nokia Nseries PC Suite ☉

Nokia Nseries PC Suite on arvutitarkvarakomplekt, mis on välja töötatud kasutamiseks koos mobiilsideseadmega Nokia N95. Tarkvarakomplektis Nokia Nseries PC Suite kuvatakse kõik saadaolevad rakendused rühmitatult käivitusaknas, mille kaudu saate rakendusi installida. Tarkvarakomplekti Nokia Nseries PC Suite abil saab rakendused installida ühilduvas arvutis asukohta C:\Program Files\.

Tarkvarakomplekti Nokia Nseries PC Suite installimiseks ja kasutamiseks vajate arvutit, kus töötab opsüsteem Microsoft Windows XP (SP1 või SP2) või Windows Vista ning millega saab kasutada USB-andmesidekaablit, Bluetoothi või infrapunaühendust. Tarkvarakomplekti Nokia Nseries PC Suite kasutamiseks peate selle arvutisse installima. Lisateavet leiate seadme müügikomplekti kuuluvalt DVD-lt.

DVD-l on elektroonsel kujul saadaval ka Nokia Nseries PC Suite'i täielik kasutusjuhend. Lisateavet ning juhendid tarkvarakomplekti Nokia Nseries PC Suite uusima versiooni allalaadimise kohta leiate veebisaidilt [www.nokia.com/pcsuite](http://www.nokia.com/pcsuite).

Nokia Nseries PC Suite sisaldab järgmisi kasulikke rakendusi:

**Content Copier** – seadmes asuvate andmete varundamiseks arvutisse ja andmete taastamiseks ühilduvas arvutist mobiilsideseadmesse;

**Nokia Music Manager** – digitaalsete muusikafailide loomiseks ja haldamiseks ühilduvas arvutis ning failide ülekandmiseks ühilduvasse seadmesse;

**Lifeblog** – fotode, videote, helifailide, tekst- ja multimeediumsõnumite ning ajaveebi ehk blogi postituste automaatselt ajalise järjestusse korraldamiseks, et oleks lihtsam faile sirvida, otsida, teistega jagada, veebis avaldada ning varundada. Lifeblog sisaldab Nokia Lifeblogi arvuti- ja mobiilsideseadmete jaoks kohandatud rakendusi, mis võimaldavad teil saata või ajaveebi postitada faile, mida soovite teistega jagada;

**Update manager** – tarkvarakomplekti Nokia Nseries PC Suite kuuluvate programmide uute versioonide Nokia serveris saadavuse kohta teadete saamiseks;

**One Touch Access** – võrguühenduse loomiseks nii, et mobiilsideseade töötab modeminna.

DVD sisu võib komplektiti olla erinev.

### Lisateave

Lisateavet ning juhendid tarkvarakomplekti Nokia Nseries PC Suite uusima versiooni allalaadimise kohta leiate veebisaidilt [www.nokia.com/pcsuite](http://www.nokia.com/pcsuite).